



**Profesjonalne monochromatyczne  
urządzenie wielofunkcyjne pracujące  
w technologii laserowej**

Szybkie, wysokiej jakości bezprzewodowe drukowanie i skanowanie

**MFC-L5710DW**



DRUK



SKAN



KOPIA



FAKS



BEZPRZEWODOWE

[www.brother.pl](http://www.brother.pl)

## Profesjonalne monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne pracujące w technologii laserowej

Wysoka efektywność dzięki szybkiemu, wysokiej jakości bezprzewodowemu drukowaniu i skanowaniu. To urządzenie wielofunkcyjne zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach biznesowych oraz o przyjaznym użytkowaniu i profesjonalnych wrażeniach, na których Twoja firma zawsze może polegać.

**MFC-L5710DW**



- Najważniejsze cechy:**
- Prędkość druku do 48 stron na minutę
  - Druk dwustronny do 24 stron na minutę
  - Skanowanie dwustronne do 56 obrazów na minutę<sup>3</sup>
  - Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,9 cm
  - Interfejsy Gigabit ethernet i Wi-Fi 5 GHz
  - 512 MB pamięci wewnętrznej
  - Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy z możliwością rozbudowy do pojemności 1 290 arkuszy<sup>11</sup>
  - W zestawie toner o wydajności do 3 000 stron, maksymalna dostępna wydajność do 11 000 stron<sup>7</sup>
  - Kompatybilność z rozwiązaniami firmy Brother i innych dostawców<sup>19</sup>
  - Dostępne w ramach umowy na Usługi Zarządzania Drukiem (MPS)

## Bezpieczne już na etapie projektowania

Nasze urządzenia posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami branżowymi, aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się przepisom dotyczącym ochrony prywatności i przetwarzanych danych.

Wszystkie nasze produkty oferują bezpieczeństwo w standardzie. Świadomi tego, że firmy przestawiają się na środowiska oparte na modelu Zero Trust wiemy, że bezpieczeństwo jest Twoim najwyższym priorytetem. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa stale poszukują możliwości ulepszeń dla urządzeń, rozwiązań i usług, proaktywnie dbając o to, by wszystkie nasze produkty były bezpieczne już na etapie projektowania.

Urządzenie MFC-L5710DW oferuje szereg znakomitych funkcji. Zastosowano w nim trójwarstwowe zabezpieczenie na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu z weryfikacją za pomocą zewnętrznych certyfikatów bezpieczeństwa. To daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje, że integralność danych jest zachowana na każdym etapie.

W pakiecie z urządzeniem MFC-L5710DW otrzymujesz elastyczny zestaw funkcji i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo. Można je dostosować do potrzeb swojej firmy i w prosty sposób przeprowadzać audyty, a także bezpiecznie kontrolować i zarządzać swoją flotą urządzeń.



Twoje urządzenie chroni Twoją firmę, zmniejszając jej podatność na ataki poprzez:

**Ograniczenia dostępu użytkownika** - dzięki zastosowaniu protokołu LDAPS lub usługi Windows Active Directory tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do urządzenia.

**Ograniczanie uprawnień na poziomie urządzenia** - z funkcją Secure Function Lock i Setting Lock, tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do określonych funkcji.

**Ochrona integralności urządzenia** - wykrywanie włamań, bezpieczny rozruch, cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe i szyfrowane połączenia typu end-to-end - z tymi funkcjami bezpieczeństwo urządzenia zawsze jest na optymalnym poziomie



Twoja sieć jest chroniona za pomocą elastycznych i zgodnych z branżowymi standardami funkcji i narzędzi do zarządzania, takich jak:

**Ochrona przed włamaniami** - zarządzanie protokołami, możliwość wyłączenia wybranych interfejsów i filtrowanie adresów IPV4 - masz pełną swobodę dostosowania ustawień urządzenia do potrzeb swojej firmy.

**Bezpieczne połączenie** - nawiązuj bezpieczne połączenia z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi klasy korporacyjnej dzięki zastosowaniu uwierzytelnienia zgodnego z branżowym standardem IEEE 802.1X.

**Bezpieczna szyfrowana komunikacja** - dzięki zastosowaniu elastycznych standardów branżowych, takich jak TLS, SSH, IPSEC, HTTPS i SNMP3, Twoja firma może dostosować urządzenie do specyfiki swojej sieci.

**Łatwe zarządzanie i konfigurowanie profilu bezpieczeństwa** - dzięki takim narzędziom jak Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 i Mass Deployment Tool wybrane ustawienia można zastosować do całych flot urządzeń pracujących w twojej firmie.

**Audyt urządzeń** - dzięki integracji z usługą SIEM poprzez Syslog można zbierać informacje o wykorzystaniu urządzeń w czasie rzeczywistym.



Dokumenty są chronione poprzez szyfrowanie, ochronę pamięci masowej oraz rozwiązania w zakresie bezpiecznego drukowania, tj.:

**Szyfrowanie dokumentów podczas transmisji** – w trakcie przesyłania danych drukowania z komputera do urządzenia szyfrowanie IPPS/HTTPS zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych i uniemożliwia ich odczytanie.

**Bezpieczny transfer danych skanowania** - niezależnie od tego, czy skanujesz w sieci lokalnej czy też przez Internet przy użyciu funkcji Web Connect lub usługi chmurowej, Twoje dane są zabezpieczone z wykorzystaniem protokołów TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

**Nietrwała pamięć wewnętrzna** - wszystkie dane zadań drukowania są automatycznie usuwane podczas ponownego uruchamiania urządzenia, dzięki czemu na urządzeniu nie pozostają żadne informacje.

**Bezpieczne udostępnianie wydruków** - z rozwiązaniem bezpiecznego drukowania firmy Brother dokumenty są udostępniane dopiero wtedy, gdy użytkownik jest gotowy do ich wydrukowania i odebrania.

**Integracja z rozwiązaniami innych firm** - platforma Brother Solutions Interface (BSI) umożliwia pełną integrację naszych urządzeń z rozwiązaniami naszych zaufanych partnerów, takich jak Kofax i YSoft, zapewniając Twojej firmie dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

## Gotowe do obsługi rozwiązań

Zautomatyzuj przepływy pracy, usprawnij procesy biznesowe i zwiększ bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom do zarządzania drukiem.

Nasza oferta obejmuje pakiet rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentami, bezpieczeństwa i usprawniania przepływu pracy – te dodatkowe profesjonalne funkcje można dodać do urządzenia MFC-L5710DW, co znacząco poprawi procesy biznesowe.



## Bezproblemowe wdrożenie

Niezależnie od tego, czy korzystasz już z oprogramowania do drukowania, czy też chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób specjalistyczne oprogramowanie do drukowania może pomóc Twojej firmie, jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Jako klient firmy Brother będziesz mieć dostęp do szerokiej gamy oprogramowania wiodących firm, w tym Kofax, YSoft i wielu innych.

Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie oprogramowania do zarządzania drukiem i przechwytywania dokumentów, aby tworzyć rozwiązania dostosowane do twoich konkretnych wymagań. Współpracując z dostawcami oprogramowania mamy pewność, że urządzenie MFC-L5710DW będzie pracować jeszcze wydajniej, aby sprostać Twoim potrzebom.

## Dane ogólne

### Technologia

Elektrofotograficzna drukarka laserowa

### Pamięć

512 MB

### Panel sterowania

Kolorowy ekran dotykowy  
LCD o przekątnej 8,9 cm

### Interfejs lokalny

Hi-Speed USB 2.0,  
USB 2.0 Host (Przód)

### Sieć przewodowa

Gigabit Ethernet

### Sieć bezprzewodowa

2.4GHz i 5GHz

### Zawartość opakowania

Urządzenie, Wkłady z tonerem,  
Bęben, Kabel zasilający,  
Podręcznik szybkiej obsługi, Karta  
gwarancyjna

## Drukowanie

### Prędkość drukowania (A4)

1-stronnie: 48 stron na minutę  
w trybie mono  
2-stronnie: 24 strony na minutę  
w trybie mono

### FPOT (Czas wydruku pierwszej strony)

Do 6,7 sekundy w trybie mono

### Tryb cichej pracy

Tryb umożliwiający obniżenie  
poziomu hałasu podczas drukowania

### Rozdzielczość

Do 1200 x 1200 dpi

### Języki druku

PCL6, BR-Script3, IBM  
Proprietary XL, Epson FX-850,  
PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0

### Czcionki rezydentne (PCL)

73 czcionki skalowalne,  
12 czcionek bitmapowych

### Wbudowane kody kreskowe (PCL)

16 kodów kreskowych\*

\*Code39, Przeplatany 2 z 5, FIM  
(US-PostNet), Post Net (US-  
PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A,  
UPC-E, Codabar, ISBN (EAN),  
ISBN (UPC E), Code128 (set A, set  
B, set C), EAN128 (set A, set B, set  
C), Code93, GS1Databar, MSI

### Czcionki rezydentne (Postscript)

66 czcionek skalowalnych

## Funkcje drukarki

### Drukowanie N stron

Funkcja umożliwia zmniejszenie  
dokumentu i wydrukowanie do 25  
stron na jednej stronie

### Drukowanie plakatów

Powiększ jedną stronę do rozmiaru  
plakatu i wydrukuj ją przy użyciu 2x2,  
3x3, 4x4 lub 5x5 stron

### Tryb oszczędzania tonera

Użyj trybu oszczędzania tonera,  
aby zmniejszyć zużycie tonera bez  
negatywnego wpływu na prędkość  
drukowania

### Drukowanie znaków wodnych

Drukuj na swoich dokumentach  
predefiniowany tekst, własne logo  
lub niestandardowy komunikat jako  
znak wodny

### Drukowanie ID

Drukowanie na dokumentach danych  
ułatwiających ich identyfikację (data  
i godzina, własny krótki tekst lub  
nazwa użytkownika komputera)

### Drukowanie broszur

Drukowanie dokumentów w formie  
broszury formatu A5 przy użyciu  
funkcji automatycznego lub ręcznego  
druku dwustronnego

### Profile drukowania

Często używane konfiguracje  
drukowania można zapisać, by  
zapewnić sobie do nich szybki dostęp

### Druk bezpośredni

Drukuj bezpośrednio z pamięci flash  
USB. Obsługiwane formaty plików:  
PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN  
(utworzone przy użyciu sterownika  
dostarczonego wraz z drukarką), TIFF  
(skan wykonany za pomocą  
urządzenia brother), XPS wersja 1.0

### Ręczny druk dwustronny

Ręczne drukowanie na obu stronach  
papieru (zalecane w przypadku  
nośników nieobsługiwanych przez  
dupleks automatyczny)

### Druk odwrócony

Obróć zawartość drukowanego  
dokumentu o 180°

### Drukowanie kopii

Urządzenie drukuje dodatkowe kopie  
tego samego dokumentu na papierze  
pobieranym z dodatkowych podajników

### Powiadomienie o zakończeniu drukowania

Można ustawić wysyłanie powiadomień  
o drukowaniu do komputera

### Dopasowanie nośników

Nadaj nazwy poszczególnym  
podajnikom, aby ułatwić wybór  
umieszczonych w nich różnych  
typów nośników.

### Pomijanie podajnika

Skonfiguruj wybór swoich  
podajników w taki sposób, aby  
uniknąć wykorzystywania określonych  
podajników/nośników do  
codziennego drukowania

### Rozdzielanie zadań drukowania z kolejki

Umieszczanie specjalnej strony  
w innym kolorze między zadaniami  
drukowania w celu ich rozdzielania  
i łatwiejszej identyfikacji

### Bezpieczne drukowanie

Zabezpiecz swoje zadania  
drukowania 4-cyfrowym kodem,  
który przed wydrukowaniem  
dokumentu trzeba wprowadzić  
bezpośrednio na urządzeniu

## Sterownik drukarki

### Windows

Windows 11  
(wersje 32 lub 64 bitowa) i inne

### macOS

Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint.  
Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(i686 i x86\_64)

### ChromeOS

Natywne wsparcie dla drukowania

### Sterownik PCL

Uniwersalny sterownik PCL XL

### Uniwersalny sterownik drukarki Postscript

Sterownik dla systemu Windows, umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki Brother

Odwiedź stronę [support.brother.com](http://support.brother.com), aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

## Obsługa papieru<sup>11</sup>

### Wejście papieru

#### Podajnik standardowy

250 arkuszy

#### Podajnik uniwersalny

100 arkuszy

#### Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF)

50 arkuszy

### Wyjście papieru

150 arkuszy A4

### Drukowanie kopert

Tak, przy użyciu uniwersalnego podajnika papieru

### Rozmiary nośników

#### Podajnik standardowy

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270mm), Folio, 16K

#### Podajnik uniwersalny

Szerokość 69,8 - 215,9 mm,  
Długość 127 - 355,6 mm  
Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch

#### ADF

Szerokość: 105 do 215,9 mm,  
Długość: 147,3 do 355,6 mm

#### Szyba skanera

Maksymalny format A4/Letter

#### Automatyczny druk dwustronny

A4

### Rodzaje i gramatury nośników

#### Podajnik standardowy

Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy, gruby 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### Podajnik uniwersalny

Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60-230 g/m<sup>2</sup>

#### ADF

Papier standardowy i makulaturowy o gramaturze 64-90 g/m<sup>2</sup>

#### Automatyczny druk dwustronny

Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy 64- 105 g/m<sup>2</sup>

## Łączność z urządzeniami mobilnymi i Internetem

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia przy użyciu urządzenia z systemem Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad / iPhone)

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia przy użyciu urządzenia iPad / iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Drukuj i skanuj do popularnych rodzajów plików przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint

### Wtyczka Brother Print Service<sup>17</sup>

Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji.

### Mopria™<sup>17</sup>

Drukowanie popularnych rodzajów plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria™

### Aplikacje Brother<sup>18</sup>

Skanowanie do urządzenia mobilnego, Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF, Przekazywanie faksów do chmury/na adres E-mail, Skanowanie do programu PowerPoint, Skanowanie do programu Excel, Skanowanie do programu Word, Proste skanowanie do odbiorcy e-mail

### Web Connect<sup>18</sup>

Drukuj z i skanuj do serwisów Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote bez użycia komputera

## Kopiowanie

### Prędkość kopiowania (A4)

1-stronnie: 48 stron na minutę w trybie mono  
2-stronnie: Tak

### Rozdzielczość

Do 1200 x 600 dpi

### FCOT (Czas wydruku

**pierwszej kopii)**  
Do 8,7 sekundy w trybie mono

### Skala szarości

256 odcieni szarości  
(8 bitów dla każdego koloru)

## Funkcje kopiowania

### Wielokrotne kopie/Układanie w stos/Sortowanie

Urządzenie wykonuje do 999 kopii każdej strony / Kopie są układane w stos lub sortowane

### Współczynnik powiększenia / zmniejszenia

Zmniejszanie lub zwiększanie rozmiaru dokumentu od 25% do 400% z dokładnością do 1%

### Kopiowanie dowodu tożsamości 2 na 1

Możliwość wykonania kopii obu stron dokumentu tożsamości na jednej stronie A4

### Kopiowanie paragonów

Wykonywanie wyraźniejszych kopii paragonów

### Kopiowanie N na 1

Urządzenie zmniejsza 2 lub 4 strony do rozmiaru jednego arkusza A4

## Skanowanie

### Typ skanera

Dual CIS (Stykowy czujnik obrazu)

### Skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym

Tak

### Prędkość skanowania (A4)<sup>3</sup>

1-stronnie:  
28 obrazów na minutę w trybie mono i  
20 obrazów na minutę w kolorze  
2-stronnie:  
56 obrazów na minutę w trybie mono i  
40 obrazów na minutę w kolorze

### Rozdzielczość skanowania przy użyciu ADF

600 x 600 dpi

### Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera

1200 x 1200 dpi

### Rozdzielczość skanowania interpolowana

Za pomocą narzędzia Brother Scanner Utility można zwiększyć rozdzielczość do 19,200 x 19,200 dpi

### Głębia kolorów

48-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)  
24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

### Skala szarości

16-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)  
8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

## Funkcje skanera

### Obsługiwane formaty plików

PDF (PDF/A-1b, zabezpieczony PDF, podpisany PDF, przeszukiwalny PDF<sup>17</sup>)  
JPEG, TIFF, XPS

### Standardowe funkcje<sup>17</sup>

Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku

### Skanowanie w sieci

Skanowanie do folderu sieciowego (SMB)<sup>16</sup>, FTP, SFTP, serwera e-mail, platformy SharePoint (lokalnie)

### Bezpośrednie skanowanie

Skanowanie bezpośrednio do pamięci Flash USB

### Funkcje skanowania

Automatyczne prostowanie stron podczas skanowania z użyciem ADF, Obracanie obrazu<sup>16</sup>, Przetwarzanie tła<sup>16</sup>, Usuwanie koloru<sup>16</sup>, Korekcja znaków<sup>16,17</sup>, Podkreślenie krawędzi<sup>16</sup>, Redukcja szumu<sup>16</sup>, Wypełnienie krawędzi<sup>16,17</sup>, Pomijanie pustych stron, Dzielenie plików PDF i Skanowanie wielu stron do jednego pliku PDF

### Skanowanie do Microsoft Office

Skanowanie do aplikacji Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) dla Microsoft Office

### Profile skanowania<sup>15</sup>

Możliwość skonfigurowania do 25 profili skanowania do sieci, SFTP, FTP w celu łatwego zapisania wielu ustawień skanowania

### Skanowanie wielu dokumentów do oddzielnych plików

Zapisuj skanowane dokumenty w oddzielnych plikach dzięki wykrywaniu pustych arkuszy separujących wstawionych między skanowane obrazy bądź po określonej liczbie jednostronnych obrazów lub arkuszy papieru w przypadku gdy do automatycznego podajnika dokumentów załadowano więcej dokumentów

## Sterowniki skanera

### Windows

TWAIN i WIA  
Windows 10  
(wersje 32 i 64 bitowa)

### macOS

Skanowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint.  
Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.

### Linux

SANE (wersje 32 i 64 bitowa)

### ChromeOS

Natywne wsparcie dla skanowania

Odwiedź stronę [support.brother.com](http://support.brother.com), aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

## Faks

### Automatyczne faksowanie dwustronne

Tak

### Faks Modem

33,600bps (Super G3)

### Skala szarości

Dostępne 256 odcieni szarości  
(8 bitów) dla faksowania

### Odbiór faksów do pamięci przy braku papieru

Do 500 stron (w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości, w formacie JBIG)

### Rozsyłanie

Wyślij ten sam faks nawet do 350 odbiorców

### Wysyłanie faksu z pamięci

Do 500 stron

(w oparciu o kartę testową JTU-T, w standardowej rozdzielczości, w formacie JBIG)

## Funkcje faksu

### Faks internetowy (I-Faks)

Wysyłaj fakсы przez Internet jako załączniki do wiadomości e-mail

### Przesyłanie faksów do serwera

Zeskanuj dokument i wyślij go przez sieć do odrębnego serwera faksów

### Automatyczne ponowne wybieranie

Automatyczne ponowne wybieranie numeru w przypadku wykrycia sygnału zajętości

### Indeks numerów telefonów

Elektroniczny, alfabetyczny spis zapisanych numerów szybkiego wybierania oraz numerów grup

### Wybieranie łączone

Możliwość podzielenia długiej sekwencji wybierania i zapisanie jej w częściach w kilku oddzielnych lokalizacjach szybkiego wybierania

### Transmisja pakietowa

Możliwość zapisania dokumentów przeznaczonych dla tego samego odbiorcy w pamięci urządzenia i wysłania ich w czasie jednej transmisji

### Przekierowywanie faksów

Urządzenie wysyła faks odebrany do pamięci na inny zaprogramowany numer faksu

### Zdalne pobieranie faksu

Funkcja umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do urządzenia i pobieranie z niego zapisanych wiadomości faksowych

### Pieczęć otrzymania faksu

Możliwość drukowania daty i godziny na wszystkich odebranych faksach

### Strona tytułowa

Tworzenie własnych stron tytułowych do wysłanych faksów

### Identyfikator stacji

W nagłówku każdego wysłanego faksu będzie drukowany identyfikator stacji oraz numer faksu

### Wysyłanie<sup>15,18</sup> i odbieranie<sup>16,18</sup> faksów za pomocą komputera

Wysyłaj i odbieraj fakсы bezpośrednio na komputerze. Tylko tryb mono

### Tryb korekcji błędów (ECM)

Urządzenie wykrywa błędy podczas transmisji i ponownie wysyła stronę(y) dokumentu zawierające błąd (aby funkcja była dostępna muszą ją obsługiwać zarówno urządzenie nadawcy, jak i odbiorcy)

### Automatyczne zmniejszanie

Po otrzymaniu jednostronicowego dokumentu o długości przekraczającej 297mm, urządzenie automatycznie zmniejszy faks, tak aby zmieścił się na jednej stronie formatu A4



## Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

### Instalator nienadzorowany<sup>16</sup>

Umożliwia scentralizowane wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania

### Instalator MSI<sup>16</sup>

Instalatory modułowe, które mogą być rozsyłane poprzez działającą lokalnie usługę Active Directory

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

### Wbudowany serwer sieci web

Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania drukami za pośrednictwem przeglądarki internetowej

### Kreator wdrażania sterowników<sup>16,17</sup>

Umożliwia proste przygotowanie sterowników drukarki w celu ich bezproblemowej instalacji w sieci

### Narzędzie do masowego wdrażania<sup>16</sup>

Oferuje interfejs konfiguracyjny ułatwiający zarządzanie ustawieniami urządzenia i ich wdrażanie

### Monitor stanu<sup>16</sup>

Monitoruj stan swojego urządzenia na komputerze

## Oprogramowanie

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Program firmy KOFAX do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

### Utilities

Zapewnia dostęp do instrukcji konfiguracji, podręcznika, odpowiedzi na często zadawane pytania, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów oraz danych kontaktowych działu obsługi klienta Brother

### Easy Setup

Łatwy dostęp do sterowników i oprogramowania potrzebnych do instalacji urządzenia Brother dzięki stronie support.brother.com

## Łączność

### Sieć przewodowa

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

### Sieć bezprzewodowa

2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury)  
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Drukuj bezprzewodowo bez konieczności podłączenia urządzenia do punktu dostępu sieci bezprzewodowej (dostępny zarówno tryb automatyczny, jak i ręczny)

### Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Aplikacje bezprzewodowe

Vertical Pairing

### Urządzenia mobilne

Uruchamiaj zadania drukowania lub skanowania ze swojego urządzenia mobilnego dzięki aplikacji Brother Mobile Connect oraz usługom Airprint, Mopria

### Interfejs lokalny

Hi-Speed USB 2.0,  
USB 2.0 Host (Przód)

## Funkcje bezpieczeństwa

### Bezpieczeństwo sieci przewodowej

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

\*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK

z szyfrowaniem AES.

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, klient SMTP, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (Drukowanie/Skanowanie), klient SNTP, LDAP, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, klient SMTP, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS klient i serwer TFTP, ICMPv6, klient SNTP, LDAP, Usługi sieci Web (Drukowanie/Skanowanie), IMAP4, Syslog

### Filtrowanie adresów IP

Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którzy mogą lub którzy nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)

### Bezpieczne drukowanie

Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu

### Powiadomienia e-mail

Urządzenie automatycznie wysyła powiadomienia e-mail, gdy wymaga uwagi, np. w przypadku konieczności wymiany tonera

### Raporty e-mail

Otrzymuj na e-mail regularnie raporty dotyczące użytkownika urządzenia

### Automatyczne wykrywanie włamań

Wszystkie urządzenia do drukowania firmy Brother są bezpieczne już na etapie projektowania. Urządzenia automatycznie wykrywają ataki na zabezpieczenia i, jeśli to konieczne, podejmują środki zapobiegawcze, np. ponowne uruchomienie, aby urządzenie było cały czas bezpieczne

### Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Oprócz automatycznych alertów o aktualizacji w celu zainstalowania najnowszej wersji, drukarkę można skonfigurować tak, aby nie przyjmowała starszych wersji oprogramowania sprzętowego, by uniknąć obniżenia wersji przez nieautoryzowanego użytkownika

### Cloud Secure Print

Umożliwia zabezpieczone hasłem uruchamianie zadań drukowania w przypadku wydruków wykonywanych bez użycia sterownika

### Blokada ustawień

Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób

### Zarządzanie certyfikatami

Użyj domyślnego standardowego lub utwórz własny samopodpisujący się certyfikat, żądanie podpisania certyfikatu (CSR) lub zewnętrzny certyfikat publiczny & klucz prywatny dla zabezpieczonej komunikacji sieciowej

### Bezpieczna blokada funkcji 3.0

Użyj 4-cyfrowego kodu PIN lub hasła aby zidentyfikować i uwierzytelnić użytkownika lub grupę użytkowników w sieci. Umożliwia kontrolę dostępu nawet dla 200 użytkowników

### Cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie sprzętowe urządzeń do drukowania i skanowania firmy Brother jest podpisane cyfrowo i bezpieczne

### Syslog

Pozwala administratorowi IT uzyskać dostęp do pojedynczej aplikacji (narzędzia SIEM), która dostarcza aktualne dane o stanie urządzeń do celów audytu poprzez Syslog

### Uwierzytelnianie w oparciu o działającą lokalnie usługę Active Directory/LDAP

Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę, aby ograniczyć dostęp do urządzeń Brother w oparciu o AD/LDAP. Personel może z łatwością uwierzytelnić się za pomocą istniejących danych logowania do sieci

### Kontrola dostępu do sieci oparta na portach

(IEEE 802.1x) Urządzenia Brother są w pełni zgodne z tym standardem, aby mogły łączyć się z sieciami zabezpieczonymi protokołem 802.1x EAP (Rozszerzalny protokół uwierzytelniania)

### Ograniczenie protokołów sieciowych

Funkcja kontroli protokołów daje administratorowi możliwość ograniczenia, w razie potrzeby, możliwości korzystania z konkretnych protokołów komunikacyjnych (np. FTP, Telnet)

### Zapisywanie dziennika wydruków

Umożliwia audyt pliku dziennika wydruków zapisanego na serwerze CIFS. Dla każdego zadania drukowania rejestrowany jest identyfikator, typ, nazwa, użytkownik, data, godzina, liczba stron

## Komunikacja zbliżeniowa (NFC) / Wsparcie dla czytników kart

### Obsługa zewnętrznych czytników kart NFC

#### RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

#### RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

#### Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Czytniki kart firm trzecich do nabycia oddzielnie. Inne czytniki kart są obsługiwane po ich wcześniejszym zarejestrowaniu za pośrednictwem wbudowanego serwera sieci web)

## Materiały eksploatacyjne

### Toner w zestawie z urządzeniem<sup>7</sup>

1 x 3 000 stron (BK)

### Toner o standardowej wydajności<sup>7</sup>

TN3600 – do 3 000 stron

### Toner o zwiększonej wydajności<sup>7</sup>

TN3600XL – do 6 000 stron

### Toner superwydajny<sup>7</sup>

TN3600XXL – do 11 000 stron

### Zespół bębna

DR3600 do ok. 75 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania

## Opcjonalne akcesoria

### Uchwyt czytnika kart

CH-1000

Uchwyt zewnętrznego czytnika kart NFC

### Uchwyt filtra

FH-1100

Używany w trybie cichej pracy (tylko Niemcy)

### Podajniki papieru

Podajnik na 250 arkuszy LT-5505

Podajnik na 520 arkuszy LT-6505

Możliwe kombinacje łączenia podajników

2 x LT-5505

lub 2 x LT-6505

lub 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505

## Książka adresowa

### LDAP

Możliwość połączenia z zewnętrzną książką adresową obsługującą protokół LDAP, np. Microsoft Exchange. Urządzenie jest kompatybilne z LDAP i LDAPS

### Numerzy szybkiego wybierania

300 pozycji do zapisania adresów e-mail i numerów faksów

### Wybieranie grupowe

Możliwość zapisania do 20 grup odbiorców do rozsyłania

## Rozwiązania i ulepszenia<sup>19</sup>

### Obsługiwane rozwiązania

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych,  
Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient  
ThinPrint, SecurePrint+ Barcode Print+,  
Email Print, Barcode Utility,  
Spersonalizowany Interfejs Użytkownika

## Obsługa rozwiązań innych firm

### Brother Solutions Interface (BSI)

Twórz wydajne rozwiązania lokalne i chmurowe, bezpośrednio integrując w nich zaawansowane funkcje drukowania, skanowania i zabezpieczeń dostępne w urządzeniach Brother. Więcej informacji można znaleźć na stronie: [www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

### Rozwiązania innych dostawców

Kompatybilność zapewniona dzięki interfejsowi Brother Solutions Interface (BSI), między innymi Kofax ControlSuite i YSoft

## Wymiary i waga

**Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)**  
549 x 497 x 580 mm – 20,30 kg

**Bez opakowania (szer. x gł. x wys.)**  
417 x 461 x 448 mm – 16,60 kg

## Obciążenie

**Zalecane miesięczne**  
Do 5000 stron

## Wymagania eksploatacyjne

### Źródło zasilania

220-240V AC  
50/60Hz

### Środowisko robocze

Wilgotność 20 - 80 %  
10°C - 32,5°C  
50°F – 90,5°F

### Środowisko przechowywania

Wilgotność 35 - 85 %  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

## Środowisko

### Przybliżone zużycie energii<sup>13,23</sup>

Kopiowanie: 680 W  
Kopiowanie w trybie cichej pracy: 430 W  
Drukowanie: 670 W  
Drukowanie w trybie cichej pracy: 430 W  
Tryb gotowości: 31 W  
Tryb uśpienia: 5,9 W  
Wyłączone: 0,05 W

**Typowe zużycie energii (TEC)**  
0,59 kWh/tydzień

### Moc akustyczna<sup>12</sup>

Drukowanie: 7,02 B(A)  
Tryb gotowości: 4,90 B(A)  
Tryb cichej pracy: 6,54 B(A)  
Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne

### Cięśnienie akustyczne<sup>12</sup>

Drukowanie z komputera (Mono):  
Ok. 54,0 dB(A)  
Tryb gotowości: 35,0 dB(A)  
Tryb cichej pracy: 50,0 dB(A)

### Oszczędzanie tonera

Funkcja pozwala zmniejszyć zużycie tonera. Dzięki temu przy użyciu zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych wydrukujesz więcej stron

- 3 Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991
- 7 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752
- 11 Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779
- 13 Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0
- 15 Tylko Windows i macOS
- 16 Tylko Windows
- 17 Opcja (do pobrania)
- 18 Wymagane połączenie z Internetem
- 19 Wymaga dodatkowej aktywacji
- 23 Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci



### Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać w sposób odpowiedzialny, dbać o środowisko i wprowadzać pozytywne zmiany, które pomogą społeczeństwu osiągnąć zrównoważony rozwój. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

**brother**  
at your side